



# Светодиодный осветитель



Инструкция по эксплуатации

Модель: LED36

## Предисловие:

Благодарим Вас за выбор продукции компании Godox. Светодиодный осветитель LED36 отлично подходит для любых видов фото- и видеосъемки. Этот легкий и портативный осветитель обеспечивает при съемке высокую яркость и точную цветовую температуру. С помощью специального регулятора и за счет объединения в единый блок нескольких осветителей можно добиться любой яркости.

## Меры безопасности:

- ⚠ Избегайте высоких температур и повышенной влажности воздуха.
- ⚠ В случае перегрева осветитель прекращает работать и заново включается только после охлаждения. Это обеспечивается за счет встроенной функции защиты от перегрева.
- ⚠ Не берите осветитель мокрыми руками, не опускайте в воду и не используйте под дождем.
- ⚠ Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с батарейками:
  - Не вставляйте в устройство одновременно новые и уже использованные батарейки или батарейки разного типа.
  - Не подвергайте батарейки воздействию огня или высоких температур.
  - Если батарейки полностью разряжаются, это может привести к утечке из них жидкости. Во избежание подобной ситуации извлеките из устройства батарейки, если не планируете пользоваться им в течение длительного времени или если заряд батареек подходит к концу.
  - Если вытекшая из батареек жидкость попала на кожу или одежду, незамедлительно смойте ее чистой водой.

## Компоненты:

- 01. 36 светодиодов
- 02. Кнопка включения/выключения
- 03. Регулятор яркости
- 04. Отсек для батареек
- 05. Крепление на "горячий башмак" осветителя
- 06. Фиксирующее кольцо А
- 07. Фиксирующее кольцо В
- 08. Крепление на "горячий башмак" камеры
- 09. Отверстие диаметром 1/4 дюйма для крепления на кронштейн

## Установка и эксплуатация


### 1. Установка осветителя

- Прокрутите фиксирующие кольца А (06) и В (07) до самого верха, чтобы заблокировать осветитель, и вставьте крепление 08 в "горячий башмак" камеры или видеокамеры.
- Ослабьте фиксирующее кольцо В (07).



Примечание: Если на вашей видеокамере отсутствует крепление типа "горячий башмак", советуем приобрести соединительный кронштейн. Светодиодный осветитель также, как и видеокамера, оснащен отверстием для крепления на кронштейн. Поэтому вы с легкостью сможете закрепить на кронштейне и видеокамеру, и осветитель.

### 2. Работа с осветителем



- Откройте отсек для батареек (04).



- Вставьте батарейки (2 типа AA), соблюдая полярность, и закройте отсек.



- Включите осветитель.



- Для настройки яркости воспользуйтесь регулятором яркости (03).

Выключите осветитель, если не планируете его использовать в ближайшее время.

### 3. Объединение нескольких осветителей

С помощью креплений на "горячий башмак" камеры (05) или осветителя (08) можно объединить несколько осветителей в один блок. Этот прием используется для усиления яркости осветителя и для реализации различных эффектов освещения.



## Технические характеристики

Питание	2 батарейки типа AA
Мощность	<1,3 Вт
Продолжительность работы	Около 1,5 ч
Цветовая температура	5 500 - 6 500 К
Яркость	>260 люмен
Управление яркостью	Плавное
Количество светодиодов	36
Рабочая температура	-10 - 40°C
Размер	70 мм x 89 мм x 38 мм
Вес нетто	80 г

Компания Godox оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики осветителя без уведомления пользователей.